

signia

Life sounds brilliant.

CROS Pure Charge&Go Nx

Données techniques



CROS Pure Charge&Go Nx | Caractéristiques et accessoires

Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP68
Coque nanoprotégée	●
RoHS	Oui
Batterie	
Taille	Li-ion
Tension	1.25 V
Consommation	1.4 mA
Autonomie	plus de 21 h
Chargeur à induction	obligatoire
Données techniques	
IRIL IEC 60118-13:2016 Ed. 4.0	
700-960 MHz	utilisateur
1400-2000 MHz	utilisateur
2000-2700 MHz	utilisateur
ANSI C63.19-2011	
800-950 MHz	M4
1600-2500 MHz	M4
Champ magnétique	
EN300330 dispositif à courte portée	-22.0 dB μ A/m @ 10 m
RSS 210, sortie 9	7.2 dB μ V/m @ 30 m
Fréquences émises	3.28 MHz
Plage de transmission	18 cm

Normes

Normes et informations complémentaire

- ▶ La consommation est mesurée en utilisation normale (liaison audio par e2e wireless 3.0). Compte tenu du fonctionnement des appareils auditifs, la mesure de la consommation est effectuée 3 minutes après la mise en marche.
 - ▶ La durée de vie réelle dépend de la qualité de la pile, de la perte auditive, de l'environnement sonore et des fonctionnalités activées.
-

Ce document contient des descriptions générales de solutions techniques disponibles, qui selon les cas individuels ne sont pas toujours présentes et sont susceptibles de changer sans préavis. Les accessoires requis doivent être cependant spécifiés dans chaque cas à la fin du contrat.

Fabricant légal

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0



Attention

Risque d'étouffement par ingestion de petites pièces

- ▶ Cet appareil n'est pas destiné pour l'adaptation des bébés, des enfants de moins de 3 ans ou des personnes en situation de handicap mental.

Order No. 03876-99T1-7600
© 01.2019, Signia GmbH
All rights reserved

www.signia-pro.fr